

# Menu de Edição

O menu de edição tem como função servir de atalho para todas as ferramentas de configuração da supervisão.

Acesse ele clicando com o botão direito na área vazia da supervisão (no modo edição).

	Novo Grupo	
	Nova Aba	
	Permissões Abas	
	Ancorar (8)	
	Espaçamento (0)	
	Grade	▶
	Salvar	▶
	Restaurar	▶
	Logo Personalizado	▶
	Fundo - Logo/Abas	
	Fundo - Supervisão	
	Localizar e Substituir Formulas	
	Fórmulas Inválidas	
	Simular Resolução	▶
	Corrigir Elementos Fora da Tela	
	Ajustar ao Tamanho da Tela	
	Redimensionar Tela	▶
	Listar Tags	
	Listar Elementos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar Edição	
	Ajuda	
	Voltar a Tela Principal	

## Colar

Se houver algum componente copiado será criado uma cópia do elemento na posição do cursor.

## Novo Grupo

Cria um novo grupo de abas.

Grupo é criado ao lado da atual e já irá conter uma aba.

[image-1626443089128.png](#)



## Nova Aba

Cria uma nova aba no grupo atual.

Aba é criada ao lado da atual.

[image-1626443183684.png](#)



## Permissões Abas

Ferramenta para configurar as permissões de acesso aos Grupos e Abas.

**Ver: Ferramenta - Permissões Abas**

## Ancorar

Configura a distância para ancorar elementos.

**Ver: Edição da Tela**

## Espaçamento

Espaço deixado entre os elementos após ancorar.

**Ver: Edição da Tela**

## Grade


Grade auxiliar para posicionar os elementos na tela.

**Ver:** Edição da Tela

## Salvar / Restaurar


O Salvar cria um backup do Grupo ou Aba que estiver selecionado no momento.

O Restaurar cria automaticamente um novo Grupo ou Aba e faz a restauração nela (não sobrescreve as telas já existentes).



**Ver:** Backup

## Logo Personalizado



Permite adicionar um logo a direita das Abas.

Adicionar:

Abre uma tela pedindo o caminho da imagem a ser adicionada.

Após adicionar é criado uma cópia local, assim não fará mais uso do arquivo original.

Remover:

Remove o logo.

x1 Tamanho:

Reserva um espaço no tamanho/proporção de 1 x 1 (largura x altura) para o logo.

x2 Tamanho:

Reserva um espaço no tamanho/proporção de 2 x 1 (largura x altura) para o logo.

x3 Tamanho:

Reserva um espaço no tamanho/proporção de 3 x 1 (largura x altura) para o logo.

## Fundo - Logo/Abas

Altera a cor de fundo da parte superior da supervisão (logos e abas).

## Fundo - Supervisão

Permite adicionar uma imagem de fundo e/ou alterar a cor de fundo da área da supervisão (ambas são para a aba atual)


Ver: Configurações de Fundo

## Corrigir Elementos Fora da Tela

Certas operações como o redimensionamento podem resultar em elementos fora da área de visualização. Este comando corrige os elementos que estão fora da área visível.

image-1620

Image not found




## Ajustar ao Tamanho da Tela

Ajusta a área da supervisão para fazer uso de toda a tela.

Caso a tela de supervisão tenha sido criada em um outro computador utilizando uma resolução diferente, ao tentar abrir nesta máquina o Viewer Vi4 irá automaticamente redimensionar todos os elementos para essa nova resolução (mantendo as proporções), este processo pode resultar em espaços nas laterais e para manter a proporção essa área fica inativa. Este comando serve exatamente para liberar essa área e indicar que a resolução atual é o novo padrão para a tela.

Exemplo:




A tela da esquerda representa a original e da direita aberta para edição em outra maquina com uma nova resolução (neste exemplo muito mais larga).

Note que se o Viewer Vi4 tentasse fazer uso das laterais aumentando o tamanho dos elementos eles iriam extrapolar e sair da tela (para baixo e acima), por isso foi optado em manter a proporção e deixar qualquer área excedente não utilizável.

Borda amarela só é visível durante a edição.

Aplicando o comando essa área passa a ficar utilizável e as bordas desaparecem.



Note que após usar esse comando a tela não terá mais as mesmas proporções originais e terá o mesmo problema (bordas) se tentar retornar a resolução anterior.

## Redimensionar Tela

Aplica um redimensionamento da tela (%),

Cem (100) representa o tamanho atual, utilize uma valor menor que 100 para diminuir ou maior que 100 para aumentar.

## Listar Tags

Abre a ferramenta para procurar e visualizar informações das tags.

**Ver:** [Tags](#)

## Listar Elementos

Ferramenta para listar todos os elementos da tela atual.

Ver: Ferramenta - Listar Elementos

## Habilitar Edição

Habilita ou desabilita o modo edição.

Caso já esteja em edição uma confirmação será exibida.

## Ajuda

Atalho para essa ajuda.

## Demo

O item demo apresenta diversas opções de telas de exemplos, ao clicar em uma opção a nova tela é carregada em uma nova aba.

Os demos fazem uso de tags virtuais para simular os valores então podem ser carregados com segurança a qualquer momento.

## Voltar a Tela Principal

Retorna ao menu principal.

**Ver:** [Menu Principal](#)

---

Para mais informações de como montar a tela consulte o tópico Edição da Tela

**Ver: Edição da Tela**

---

Revisão #10

Criado Mon, Apr 12, 2021 4:20 PM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Thu, Jul 29, 2021 11:55 AM por [Alessandro Ueki](#)